

Installation: LED Spotlight ISpot Proff.

BEMÆRK: Montering skal udføres af en professionel, aut. tekniker fortrolig med relevante normer, regler og farer.

1 Afbryd kredsløbet

Det er bydende nødvendigt at afbryde spændingen på det valgte kredsløb. Kontroller at spænding er afbrudt..

2 Åbn tilslutningsboks

Løsn skruerne på tilslutningsboksen. Åbn boksen.

3 Tilslut kabel

Løsn kabelforskrningen.

Før tilslutningskablet gennem kabelforskrning ind i boksen. Afisolér kappen ca. 7 cm. Tilpas længden af lederne til længst beskyttelsesleder og afisolér 8-10mm.

4 Tilslutning af LED spotlight

I klemmerækken tilslut brun (kan være sort) leder til beslag L, den blå nul ledning til N og den gul-grønne beskyttelsesleder til jordsymbolet.

L = transporterende leder (fase)

N = nulleder (neutral)

=Beskyttelsesleder (jordforbindelse)

Stram skruerne i klemmerækken og kontroller at de sidder fastspændt. Stram forskrningen og kontroller at også kablet sidder fastspændt.

5 Luk tilslutningsboks

Luk tilslutningboksen med skruerne

6. I tilfælde af drift svigt iagtag sikkerhedsforanstaltninger:

Afbryd spændingen og kobl produktet fra. Lad en autoriseret tekniker tilse produktet eller henvend dig til din leverandør.

7. Hvis lampen ikke lyser.

Afbryd spændingen og kobl produktet fra. Lad en autoriseret tekniker tilse produktet eller henvend dig til din leverandør.

Det skyldes med stor sandsynlighed, at der er tale om manglende forbindelse eller defekt driver. Bliker lampen kan det også skyldes at den er forbundet til en uegnet sensortype.



**FLOOD
LIGHT
Projektør**



Brugsvejledning for LED ISpot belysning

Indledning

Denne vejledning indeholder vigtige informationer om installation, vedligeholdelse, sikkerhed, drift, og garanti.

Vejledningen bør anvendes som reference, men kan ikke fungere som erstatning for bestemmelser i gældende reglementer om installation og belysning.

Wexim spot og floodlights.

LED spotlights er såvel beregnet til brug i tørre indendørs lokaliteter som til permanent brug udendørs steder.

Wexim LED spot og floodlights findes i udgaver fra 10-200 Watt med forskellige lysfarver og farvetemperaturer. LED lamperne er energieffektive og særdeles langtidsholdbare op til chippens 35-50.000 lystimer afhængig af, hvor god en kvalitet især driveren er. Driverløse LED lamper kan således have en levetid som LED chippens 35-50.000 timer! Chippens lyseffektivitet aftager afhængig af kvaliteten, i gennemsnit til 70% af oprindelig styrke.

Sikkerhedsspørgsmål

Det er installatørens/brugerens ansvar at overholde alle gældende regler og regulativer for installation og brug.

Se nedenstående advarsel og forsigtighedshenstillinger som skal respekteres. Læs før installering afsnittene Installationsforberedelser og "Installation"

⚠ ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade.



ADVARSEL

- Risiko for brand og elektrisk stød. Sørg for strømmen er slukket, før installation.
- Risiko for elektrisk stød. Sørg for tørre omgivelser.
- Installation må kun udføres af autoriseret elektriker eller tekniker i overensstemmelse med internationale og nationale standarder.
- Brug ikke beskadigede LED driver



FORSIGTIG

- Læs alle informationer i sikkerhed, brugervejledning og installationsvejledning.
- Sørg for at lampen er placeret/monteret korrekt.
- LED Flood Light bliver varm under og efter længere brug. Undgå at berøre, når huset er varmt.
- Undgå at se direkte i LED chippen under brug.

Installations-forberedelser

- Installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Undersøg og test produktet før installation og drift.
- Sørg for at strømmen er afbrudt under installationen.
- Overhold alle gældende regler og reglementer for strøm og belysning.
- Sørg for god luftstrøm til varmeafgivelsen.
- Overskrid ikke driftsspændingsområde af AC85-265V, 50/60 Hz.
- Håndter armaturer med omhu under transport og lagring, da det kan blive beskadiget.
- Kontakt distributøren/forhandleren for information, hvis det er nødvendigt.

Luminaire Features



Reklamationsomfang.

Producenten erklærer sit produkt at være fri for fabrikationsfejl på komponenter som LED-chip og driver, i en periode på 2 år fra købsdatoen. Erklæringen omfatter udelukkende reparation eller ombytning, men ikke forbundne udgifter.

Reklamations og ansvarsbegrænsning.

Leverandøren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab af fortjeneste eller andet indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af det defekte produkt.

Leverandøren er under alle omstændigheder kun forpligtet til at foretage reparation eller ombytning af det defekte produkt. Reklamation og ansvar omfatter ikke tilfælde af forkert/ulovlig installation eller betjening.