



Brugsanvisning til BANDIT genopladelig LED-lampe

Varenr. 6303 / 6304
10W / 20W



www.wexim.dk

Bemærk!

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og gem den til senere brug.

Varenr.:	6303 / 6304
Watt:	10W / 20W
Lumen:	Maks. 70 lm/W. Dæmpbar.
Batteri:	Udskiftelig batterienhed. PS: Vi kan levere en ny batterienhed, når den eksisterende er brugt op. 10W: 7,4 V, 4.400 mAh 20W: 7,4 V, 8.800 mAh
Ladetid:	4-5 timer
Afladningstid:	Ved fuldt opladet batteri: 3,5 timer ved 100% lysstyrke 7,0 timer ved 50% lysstyrke
Lyskilde:	SMD2835 (mærke: Epistar/Samsung, medfølger og kan ikke udskiftes)
Farvetemp.:	4.200 K
Arbejdstemp.:	-5 °C til +40 °C
Vinkel, vandret:	120°
Vinkel, lodret:	120°
CRI:	>60-70
IP-klassificering:	54 (egnet til indendørs og udendørs brug)

Med indbygget magnet på bagsiden af lampen.

Med USB-stik på 5 V, 1 A på bagsiden af lampen til opladning af telefon eller tablet.

Med 230-V-adapter på 8,4 V, 1 A og 12-V-biladapter til 10W-modellen.

Med 230-V-adapter på 8,4 V, 2 A og 12-V-biladapter til 20W-modellen.

PS: Adapteren kan sættes i lampen, så du undgår, at den bliver væk.

Installation:

Fjern forsigtigt produktet og dets dele fra emballagen.

Produktet leveres med en 230-V-adapter og en 12-V-adapter.

Produktet kan nu sættes til opladning.

Bemærk!

Under opladning blinker adapterens LED rødt og grønt.

Når lampen er fuldt opladet, lyser adapterens LED grønt.

Når lampen er fuldt opladet, er den klar til brug. Du kan slukke lampen ved hjælp af knappen på bagsiden.

Brug:

Lampen har en driftstid på op til 3,5 timer ved 100% lysstyrke, når den er fuldt opladet, hvilket kræver opladning i 4-5 timer.



Lampen er forsynet med overopladningsbeskyttelse.

Når batteriet er fuldt opladet, kan det holde ladingen i op til 4 uger (når det ikke er i brug).

Vigtigt!

Hvis lampen IKKE fungerer, skal du sikre, at den er SLUKKET og koblet fra strømforsyningen, før du forsøger at løse problemet.

Mærkning:

	<p>Hvis produktet eller en del af produktet er forsynet med dette logo, må det/den ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever produktet på en genbrugsstation. Du kan få oplysninger om reglerne for genvinding hos de lokale myndigheder eller forhandleren.</p>
	<p>Når produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning.</p>