

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket med smart 3 EU sokler og USB porte



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- USB porte til strømforsyning er tilgængelige

Produktfordele

- Smart Multi Power Socket: Enkel tilkobling af enheder via smart sokler og smart USB porte
- Høj sikkerhedsstandard: overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse
- Energimåler: måler og sporer energiforbruget på de tilsluttede enheder
- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi app (med min. Android 4.4 eller iOS 9.0) eller via LEDVANCE SMART+ WiFi fjernbetjening
- Kan styres via stemme styring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Smart 3 standard sokler og smart 4 USB porte til opladning (2 porte hver type A og C)
- Stikkontakterne kan styres individuelt og USB portene kan styres som en gruppe
- Energimåler
- Planlægning
- 1,5 m tilledning til fleksibel installation
- Kan trække op til 3.680W/16A



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	230 V
Forsynings frekvens	50 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	570,00 g
Længde	350 mm
Bredde	65 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	65 mm
Højde	40 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	40 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastik

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
----------------------	--------------

EVNER

Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------	---------------------------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

Sikkerhedsanvisninger

- Enheder der genererer strøm skal kobles fra strømmen efter brug fx SMART+ Multi Power Socket for at undgå at de ved et uheld tilsluttes.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Anvend ikke SMART+ Multi Power Socket sammen med medicinsk udstyr.
- To be connected to an automatic circuit breaker (max. 16 A).

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075594784	Folding box 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Shipping box 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.