



6201 Wexim 400W metalhalogenlampe

Brugsanvisning

Denne lampe er en støv- og vandtæt IP65 konstruktion i glasfiberarmeret plast, som kan anvendes til belysning både ude og inde. Monteret med 5 m. H07RN-F 3G1,5 mm² og dansk jordet stikprop.

Tekniske data:

Type:	Forbrug:	Specifikationer
6201	400W	Isolationsklasse: 1
Vægt:		Spænding: 220-240V~50Hz
10,2 kg.		Lampefatning: E40

Gem denne instruktion til senere brug.

Før tilslutning undersøges om det kan gøres sikkert. Overhold de viste sikkerhedsafstande vist på medfølgende tegning. Mindste afstand til brændbart materiale fra front 2 meter.

Hvis lampeglasset beskadiges, så skal det skiftes øjeblikkeligt.

Ændringer i konstruktionen er livsfarligt og al garanti bortfalder straks.

Skift af rør:

Røret skal køle af før skift, da det bliver meget varmt.

Luk lampedækslet op ved at løsne de fire klemmer.

Skrue pæren af og skift til tilsvarende metalhalogenrør eller højtryksnatriumrør. Lampen er forsynet med dobbelttrafo og kan køre med begge typer rør i 400W.


Lukke alle 4 klemmer sikkert, så lampen stadig er tæt.

Vedligeholdelse:

Denne lampe må kun repareres af autoriseret elinstallatør eller tilsvarende.

Husk afkøling før service. Afbryd strømmen før service.

Evt. spørgsmål kontakt gerne din leverandør eller importøren



Algade 43, 2 sal, 4000 Roskilde, Tlf. 48186666

