

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI MATTER PLUG EU White

SMART+ MATTER PLUG WITH MATTER TECHNOLOGY | Stik med smart-stik til at styre non-smarte enheder med Matter over WiFi-teknologi



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- Når brugerne ønsker at mikse og matche smart home-produkter fra forskellige producenter

Produktfordele

- Trådløs styring via app eller stemmestyring
- Problemfri integration med Matter-kompatible systemer
- Forenklet opsætningsproces på grund af brugervenlige standard installationstrin
- Forbedret sikkerhed ved at implementere stærke krypterings- og autentificeringsprotokoller
- Lille design, kompatibel med alle typer stikkontakter og forstyrrer ikke nærliggende stikkontakter
- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater
- Monitorerer energiforbruget på de tilkoblede enheder

Produktegenskaber

- Kan trække op til 2300 W / 10A
- Energimåler
- Planlægning
- Netværksprotokol: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibel med Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings og andre Matter-kompatible platforme
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	230 V
Nominel strømstyrke	10 A
Forsynings frekvens	50 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	76,4 g
Diameter	48 mm
Højde	82,4 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	82.4 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
----------------------	--------------

EVNER

Type forbindelse	Stik, EU
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant / Apple HomeKit / Samsung SmartThings

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20

Sikkerhedsanvisninger

- Afbryd enheder, der genererer varme, efter brug for at undgå, at de tændes ved et uheld.
- Meget høje capacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Brug ikke SMART+ Plug i forbindelse med medicinsk udstyr.
- Skal forbindes til en automatisk gruppeafbryder (til max.10 A)
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	WFMAT_PLUG
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219479
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI MAT PLUG

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854419201	Folding box 1	56 mm x 76 mm x 90 mm	108.40 g	0.38 dm³
4099854419218	Shipping box 4	162 mm x 122 mm x 106 mm	506.60 g	2.09 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.