

# Radio m. Lader CXT™ / LXT®

## DMR301

12V max – 18V

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio, med indbygget lader til 12V CXT™ -18V LXT® batterier.

Bluetooth og DAB+ arbejdsradio med indbygget lader. Radioen er ideel til det hårde miljø og er IP64 beskyttet. Mulighed for tilslutning af MP3/iPod/iPhone. Bluetooth-funktionen giver mulighed for tilslutning til din musikafspiller. DMR301 har 2 x USB og AUX tilslutninger, samt oplukker på bagsiden. Bruger Makita batterier fra 10,8V -18V eller net adapter. Leveres med net adapter og 2 stk. AA batterier til back up.



**CXT** **LXT** Bluetooth®

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CXT	✓
LXT	✓
Type	2 x 1,5 (AA)
Frekvens FM	87,5 - 108 MHz
Frekvensbånd DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frekvensbånd DAB	174,928 - 239,200 MHz
International beskyttelsesklasse	64
Vægt /målt EPTA	4,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	268 x 185 x 305 mm
Bluetooth	✓

### Brugerfordele

- AUX-indgang.
- USB-stik til opladning af telefonen.
- AC-adapter medfølger.
- Slut direkte til din musikafspiller med Bluetooth.
- .

**EAN 0088381899550**

**DB 2261505**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

TC00000137

ADAPTER AC (DMR301)

---

## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

TC00000137

ADAPTER AC (DMR301)

---

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning

